

Brzo podešavanje uređaja AR-50


1. Povezivanje napajanja

Povežite uređaj AR-50 na napajanje 230V AC preko priključnih terminala A1 i A2.




2. Aktivacija Wi-Fi konekcije

Pritisnite dugme **SET** i držite duže od 1 sekunde (>1s) kako biste aktivirali Wi-Fi režim.



3. Povezivanje sa uređajem putem Wi-Fi mreže

Na telefonu ili računaru otvorite listu dostupnih Wi-Fi mreža, pronađite mrežu **AR-50**, unesite lozinku **elkoep50** i povežite se.



4. Pristup web interfejsu uređaja

U internet pregledaču (browser-u) na telefonu ili računaru unesite IP adresu **192.168.1.1** i otvorite stranicu za podešavanje.

5. Izbor jezika

Izaberite željeni jezik (fabrički je podešen na srpski) i kliknite na dugme **Dalje**.



6. Podešavanje datuma i vremena

U prvom čarobnjaku za podešavanje unesite tačan datum i vreme, zatim kliknite na dugme **Završi**. Uređaj je sada spreman za upotrebu.



Napomena: Uređaj AR-50 je fabrički podešen na lokaciju Beograd. Ukoliko želite da izmenite lokaciju, otvorite padajući meni u okviru **Astro podešavanja**, izaberite željeni grad i kliknite na dugme **Promeni**. Na osnovu odabranih koordinata za to mesto, AR-50 će automatski početi da računa tačno vreme izlaska i zalaska sunca.

